

ES-1200 ENERGIESYSTEM

- > **LEICHT UND MOBIL**
- > **NOTSTROMVERSORGUNG**
- > **LANGE LEBENSDAUER**

SEMIPROFESSIONELLES ENERGIESYSTEM MIT 10 STECKDOSEN UND LED-LAMPE FÜR DEN TÄGLICHEN BEDARF

Mit dem ES-1200 können Sie Energie auch an die am wenigsten zugänglichen Arbeitsplätze bringen. Das Energiesystem liefert 1200 W für Elektrowerkzeuge am Boden eines Aufzugsschachts oder bei der Arbeit mitten im Wald, wo es einen langen Weg zu einer Steckdose gibt.

Der ES-1200 kann bei Vollladung 5-6 Akkus aufladen und sorgt mit 230V aus einem hochwertigen LiFePO4-Akku für die Stromversorgung am Arbeitsplatz.

Mit dem mitgelieferten Ladegerät laden Sie den ES-1200 mit 230V direkt an der Steckdose und wenn Sie ein Fahrzeug haben, das einen Wechselrichter verbaut hat, kann dieser natürlich auch hier geladen werden. Dies macht den ES-1200 zu einem attraktiven Werkzeug sowohl für den professionellen als auch für den Hobby-Einsatz zu Hause oder netzunabhängig.

Der ES-1200 ist mit einem schönen Digitaldisplay ausgestattet, das sowohl den Ladevorgang als auch den Verbrauch anzeigt, und verfügt auf der Rückseite über eine leistungsstarke LED-Lampe, die nur 7 W verbraucht.



FAKTEN

- 1200 W, 230 V AC reiner Sinus-Wechselrichter
- 31 Ah LiFePo4-Akku
- UN38.3 Transportzulassung
- CE-Zulassung
- Wiegt nur 11 kg

ES-1200 ENERGIESYSTEM UND TRAGBARE NOTSTROMVERSORGUNG

Absolut einzigartig am ES-1200 ist das geringe Gewicht von nur 11 kg und das geringe Volumen. Dies macht es zu einem wichtigen Teil des Gepäcks, wenn Sie z. B. beim Camping oder auf Segelausflügen Strom benötigen.

Auch für den Handwerker, der die Aufgaben des Tages nie im Voraus kennt, ist der ES-1200 sowohl mit Licht als auch mit 230V-Strom ein guter Begleiter.

ES-1200 SPEZIFIKATIONEN

Model Nr:	ES-1200
Bluetooth / digitale Anzeige:	Nein / Ja
Maße:	289x330x220 mm (HxBxT)
Betriebstemperatur:	-15 °C bis +40 °C Unter 0°C reduziert sich die Leistung je nach umgebung bis zu 85%
AC-Ausgang:	Stromspannung: 230-240V Wellenform: reine Sinuswelle Frequenz: 50/60 Hz Leistung: 1200W (max. 3600 W)
USB-A-Ausgang:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W Max)
USB-C-Ausgang:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Max)
USB-C-Ausgang:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W Max)
LED-Licht:	7W
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriekapazität:	31Ah
Gewicht:	11 kg

KONTAKTINFORMATION

Thomas Hirth
T: +49 157 31099323 / E: th@awilco.dk

Pierre Villum Schou
T: +45 20 41 62 22 / E: pvs@awilco.dk

Awilco ApS
Yderholmvej 64
4623 Ll. Skensved
Denmark

awilco.de



Auf der Rückseite des ES-1200 Energiesystems befindet sich eine leistungsstarke 7W LED-Lampe.