

# AWILCO WECHSELRICHTER 2000W REINER SINUS

- > AUFLADUNG ÜBER SOLARPLATTEN
- > ENERGIESPARMODUS
- > LCD- UND LED-ANZEIGE

**WECHSELRICHTER FÜR 12 V FAHRZEUGE  
ZUR BEREITSTELLUNG VON 230 V FÜR  
HANDWERKZEUGE UND LADEGERÄTE**



**Bringen Sie Ihre besten Elektrowerkzeug-Akkus mit und ersparen Sie sich mit dem Awilco 2000W Wechselrichter die Suche nach einer 230V AC Steckdose zum Aufladen.**

Der leistungsstarke 2000W Wechselrichter versorgt problemlos 230V Geräte und ist vor Eingangsüberlastung/Unterlastspannung sowie Ausgangskurzschluss/Überlastung geschützt.

AW1220EU muss direkt an der Batterie des Fahrzeugs montiert werden (Bitte pt40 als Batterieschutz verwenden). AW1220EU unterstützt auch das Laden über Solarmodule.

## > FAKTEN

- 2000 W (Spitze 4000 W 2 Sek.) reiner Sinus
- LED-Anzeige mit Eco-Modus
- Betrieb bei -20 Grad bis +40 Grad
- Starke Konstruktion
- Fernbedienung möglich
- Aufladung über Solarplatten
- Ultra-leiser Lüfter
- USV-Modus
- UN38.3-Transportgenehmigung
- CE-gekennzeichnet

# AWILCO WECHSELRICHTER 2000W REINER SINUS

## > TECHNISCHE DATEN

<b>PRODUKTNUMMER</b>	AW1220EU-R
<b>NENNEINGANGSSPANNUNG</b>	12 V, Spannungsbereich 10,5V - 15,5V
<b>KOMPATIBLER BATTERIETYP</b>	STD, GEL, AGM, LiFePO4, Mini-Kapazität >200 Ah
<b>AC-AUSGANG</b>	240 VAC, 50 Hz, 8,3 A, 2000 W kontinuierlich 2300 W (2 Min.)
<b>USB-A-AUSGANG</b>	5V/2A
<b>SPITZENLEISTUNG</b>	4000 W (2 Sek.)
<b>MASSE</b>	94x427x253 mm (HxBxT)
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	-20°C - +45°C
<b>GEWICHT</b>	4,8 kg
<b>FERNBEREIT</b>	Ja / RJ11 optionales Bedienfeld
<b>SOLARLADEFUNKTION</b>	Ja / Anderson
<b>EFFIZIENZ</b>	>89 %, Halblast >92 %
<b>ECO-MODUS</b>	Ja
<b>ANZEIGE</b>	LCD/LED
<b>EINGANGSSCHUTZ</b>	Über-/Unterspannungsschutz
<b>AUSGANGSSCHUTZ</b>	Kurzschluss-/Überlastschutz
<b>SONSTIGER SCHUTZ</b>	Überhitzung
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	CE

## > KONTAKT

+45 56 56 54 00

mail@awilco.de

awilco.de

AWILCO ApS  
 Yderholmvej 64  
 4623 Ll. Skensved  
 Dänemark

